



Kabel naar slot : 3 x 0,75 en 5 x 0,25 mm2 (maximaal 50 meter)  
 Bij korte kabel DILSW6 in stand 0, bij langere kabel in stand 1

- DILSWITCH:
- 1 - KEYMODE 1=AAN
  - 2 - MAGNETMODE 1=AAN
  - 3 - BRANDMODE 2
  - 4 - BRANDMODE 1
  - 5 - HEATER 1=AAN
  - 6 - EXTRA CAP 1=AAN
- Brandmode:
- 0 | 0 Direct ontgrenzen / Direct vergrendelen
  - 0 | 1 Wacht ontgrenzen / Direct vergrendelen
  - 1 | 0 Direct ontgrenzen / Wacht vergrendelen
  - 1 | 1 Wacht ontgrenzen / Wacht vergrendelen

- LEDS:
- ROOD - ALARM / PULS
  - GEEL - DEUR / MICROSWITCH
  - GROEN - POWER / SWITCH / FIRE

<b>BRONDOOL elektrische deursloten</b>	
Aansluitschema 42-1 - SLOT42N8	
BR0-12-02-1... \aansluit_42N8.PCB	Datum : 10-11-2012